

# Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Amsterdam

Acier inox aspect laiton satiné clair F78-1-R - Resista®

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H <sub>R</sub>	I	H	∅	∇	⊖	⊞	CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	79.E1400Z/849N SST	125	55		61	18	8		10/10	Gt 66.95
Poignée femelle	79.E1400Z.2 SST				58	18	8		20/10	pc 22.10
Rosace de poignée	79.E849N				2	18		38	50/10	pc 21.95
Rosace de clé	79.E849NS OB				55	2		38	50/10	pc 21.95
Rosace pour cylindre	79.E849NS RZ				55	2		38	50/10	pc 21.95
Rosace pour cylindre	79.E849NS PZ				55	2		38	50/10	pc 21.95
Rosaces WC	79.E849NS SK/OL				55	2	5-8	38	10/10	Pr 94.85

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H<sub>R</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sub>R</sub> Hauteur rosace
- I<sub>L</sub> Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60